

Qoltec®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentne gniazdko Wi-Fi | Timer |
Watomierz

Model: 52710

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszego Inteligentnego gniazdka Wi-Fi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

O produkcie

Inteligentne gniazdko Wi-fi umożliwiające wygodne sterowanie urządzeniami elektrycznymi z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki łączności Wi-Fi i integracji z systemem Tuya Smart / Smart Life pozwala na zdalne zarządzanie pracą sprzętów w domu lub biurze – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Urządzenie obsługuje sterowanie głosowe za pomocą popularnych asystentów, takich jak Amazon Alexa oraz Google Home, co pozwala na jeszcze wygodniejsze zarządzanie domową automatyką. Funkcja harmonogramów i timera umożliwia automatyczne włączanie lub wyłączanie podłączonych urządzeń zgodnie z ustalonym planem.

Gniazdko oferuje również monitorowanie statusu pracy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik może w każdej chwili sprawdzić, czy dane urządzenie jest aktywne. System udostępniania urządzeń pozwala dzielić dostęp z innymi domownikami, umożliwiając jednocześnie sterowanie z wielu kont.

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad:

- 1) Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami technicznymi.
- 2) Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia gniazdka.
- 3) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- 4) Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na wilgoć, wodę lub wysoką temperaturę.
- 5) Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
- 6) W przypadku uszkodzenia urządzenia natychmiast zaprzestań jego użytkowania.
- 7) Podczas instalacji upewnij się, że gniazdo zasilania jest sprawne i prawidłowo uziemione.

8) Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Podłączenie urządzenia do aplikacji mobilnej

1. Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej i pobierz aplikację (Ilustracja1 w załączniku)

Aplikacje Smart Life/ Tuya Smart są dostępne w sklepach App Store oraz Google Play.

2. Dodaj urządzenie do aplikacji.

- 1) Otwórz aplikację i kliknij „Add Device” lub ikonę „+” w prawym górnym rogu ekranu.
- 2) Wybierz kategorię Socket (Wi-Fi) z listy urządzeń elektrycznych.
- 3) Upewnij się, że dioda LED na gniazdku szybko miga. Jeśli nie, naciśnij przycisk na gniazdku i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż dioda zacznie szybko migać.
- 4) W aplikacji potwierdź, że wskaźnik LED miga szybko.
- 5) Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi w domu.
- 6) Poczekaj, aż proces łączenia zakończy się sukcesem i kliknij OK.

Uwaga: Jeżeli urządzenie w aplikacji ma status Offline, należy odczekać około 1 minutę, aby gniazdko połączyło się z routerem i serwerem. Gdy dioda LED świeci, a urządzenie nadal widnieje jako Offline, zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.

Funkcje aplikacji

1. Zdalne sterowanie

Możesz włączać i wyłączać urządzenie bezpośrednio w aplikacji poprzez kliknięcie ikony urządzenia. Status urządzenia jest wyświetlany w czasie rzeczywistym.

2. Udostępnianie urządzenia

Możesz udostępnić kontrolę nad urządzeniem innym użytkownikom aplikacji Smart Life. Uwaga: Osoba, której chcesz udostępnić urządzenie, musi być zalogowana w aplikacji Smart Life, w przeciwnym razie nie otrzyma zaproszenia.

3. Sterowanie głosowe

Urządzenie obsługuje sterowanie głosowe za pomocą systemów inteligentnego domu, takich jak: Amazon Alexa i Google Home. Szczegółowa konfiguracja znajduje się w ustawieniach aplikacji. Do działania sterowania głosowego potrzebne są: aktywne Wi-Fi, dostęp do Internetu, konto w aplikacji Tuya/Smart Life oraz skonfigurowany asystent głosowy.

Schemat działania wygląda tak:

- 1) Włącznik łączy się z domową siecią Wi-Fi i zostaje dodany do aplikacji Tuya Smart lub Smart Life.
- 2) Konto Tuya/Smart Life łączy się z Google Assistant albo Amazon Alexa.
- 3) Użytkownik nadaje urządzeniu nazwę, np. „Światło w salonie”.
- 4) Po wypowiedzeniu polecenia, np. „Włącz światło w salonie”, asystent głosowy przesyła komendę przez Internet do systemu Tuya, a następnie do włącznika.

4. Monitorowanie zużycia prądu

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 100-240V~50/60Hz

Maksymalne obciążenie: 3680W/16A

Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4GHz)

Temperatura pracy: -0°C-60°C

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania. Obudowę należy czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Utylizacja

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Gwarancja

Produkt objęty jest gwarancją producenta. Gwarancja obejmuje wady wynikające z błędów produkcyjnych lub materiałowych ujawnione podczas prawidłowego użytkowania urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, samodzielnych modyfikacji urządzenia lub uszkodzeń mechanicznych.

Attachment

1

