

Qoltec[®]



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezprzewodowy odbiornik audio Bluetooth 6.0

Model: 56981

Wprowadzenie

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego bezprzewodowego odbiornika audio 6.0. Jesteśmy przekonani, że produkt spełni Twoje oczekiwania. Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczące użytkowania produktu. Jeśli po przeczytaniu niniejszej instrukcji pojawią się jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

O produkcie

Bezprzewodowy transmitter audio Bluetooth 6.0 z NFC umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku do klasycznych systemów audio. Zapewnia stabilną transmisję sygnału stereo i czysty dźwięk bez strat jakości. Dzięki wyjściom 2×RCA oraz AUX (3.5 mm) adapter pozwala w prosty sposób połączyć smartfon, tablet lub laptop z wieżą Hi-Fi, wzmacniaczem, amplitunerem czy systemem car-audio. Dzięki funkcji NFC parowanie urządzeń jest szybkie i intuicyjne — wystarczy zbliżyć kompatybilny smartfon, aby automatycznie nawiązać połączenie Bluetooth.

- Obsługa popularnych protokołów Bluetooth (SBC, AAC, A2DP, AVRCP, HFP) gwarantuje wysoką jakość dźwięku oraz pełną funkcjonalność podczas odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów.
- Zasięg transmisji do 10 metrów.

Schemat urządzenia: Ilustracja 1 w załączniku

- Mikrofon do rozmów (Call microphone)
- Dioda sygnalizacyjna (Pilot lamp)
- Przycisk wielofunkcyjny (MFB)

Złącza:

- Wyjście audio 3.5 mm (×1) (*Podłączenie słuchawek, Podłączenie systemu audio w samochodzie*)
- 2 Porty RCA (Podłączenie do starszych głośników / wzmacniaczy)
- 2 Port USB-C (Zasilanie odbiornika np. z adaptera sieciowego lub portu USB)

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

1. Nie używaj urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
2. Unikaj korzystania w ekstremalnych temperaturach i wilgotnym środowisku.

3. Nie rozbieraj, nie uderzaj i nie zgniataj urządzenia.
4. Nie używaj silnych detergentów ani chemikaliów do czyszczenia.
5. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. deska rozdzielcza samochodu, parapet).
7. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas – przechowuj je w suchym, czystym miejscu w stabilnej temperaturze.

Przyciski i wskaźniki LED

1. Przycisk wielofunkcyjny (MFB):

Pojedyncze naciśnięcie – odtwarzanie/pauza muzyki

Podwójne naciśnięcie – wejście w tryb parowania

Przytrzymanie 10 sekund – reset do ustawień fabrycznych

2. Mikrofon: obsługa rozmów głosowych

3. Wskaźniki LED:

Włączenie – niebieska dioda świeci przez 1 sekundę

Tryb parowania – szybkie miganie (2 razy na sekundę)

Połączono – niebieska dioda miga raz na 10 sekund

Rozłączono – dioda czerwona i niebieska migają naprzemiennie

Resetowanie – stałe niebieskie światło przez 5 sekund, następnie szybkie miganie

Podłączenie pierwszego telefonu

1. Podłącz odbiornik do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB-C. Po włączeniu zasilania urządzenie uruchomi się automatycznie i przejdzie w tryb parowania – dioda będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
2. Podłącz odbiornik do głośnika lub systemu audio za pomocą kabla audio (3.5 mm lub 2RCA).
3. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenie BT1180.
4. Po udanym połączeniu niebieska dioda LED będzie migać raz na 10 sekund, a urządzenie wyda komunikat głosowy „Połączono”.

Po pierwszym sparowaniu odbiornik automatycznie połączy się z telefonem przy kolejnym użyciu.

Podłączenie drugiego telefonu

1. Po sparowaniu pierwszego telefonu (lub tabletu/komputera) dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny na odbiorniku – urządzenie automatycznie rozłączy pierwszy telefon.
2. Na drugim telefonie wyszukaj i połącz się z urządzeniem BT1180. Po udanym połączeniu niebieska dioda będzie migać raz na 10 sekund.
3. Włącz ponownie Bluetooth w pierwszym telefonie i wybierz BT1180 z listy sparowanych urządzeń – nastąpi ponowne automatyczne połączenie.

Uwaga:

Odbiornik może być sparowany jednocześnie z maksymalnie dwoma urządzeniami, jednak w danym momencie odtwarzany jest dźwięk tylko z jednego.

Pamięć urządzenia pozwala na zapisanie do 5 sparowanych urządzeń. Przy próbie dodania szóstego, najstarsze zapisane urządzenie zostanie automatycznie usunięte.

W trybie parowania, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie nawiązane połączenie, odbiornik automatycznie spróbuje ponownie połączyć się z ostatnim używanym urządzeniem.

Podłączenie telefonu przez NFC

1. Upewnij się, że w telefonie włączona jest funkcja NFC.
2. Zbliż telefon do odbiornika w miejscu oznaczonym symbolem NFC.
3. Telefon wyświetli powiadomienie o możliwości sparowania – zaakceptuj połączenie.

Funkcja NFC działa tylko w urządzeniach mobilnych wyposażonych w moduł NFC i obsługujących parowanie Bluetooth przez NFC.

Gdy połączenie się nie powiedzie

Jeśli w ciągu 5 minut nie uda się sparować telefonu:

1. Upewnij się, że odbiornik znajduje się w zasięgu do 10 m.
2. Wyłącz i włącz ponownie odbiornik.
3. Wyłącz i ponownie włącz Bluetooth w telefonie.

Reset do ustawień fabrycznych

1. Podczas podłączonego zasilania przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund.
2. Niebieska dioda zaświeci się na stałe, a po 5 sekundach zacznie migać szybko – oznacza to przywrócenie ustawień fabrycznych i przejście w tryb parowania.

Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth: V6.0

Częstotliwość pracy: 2.4 GHz

Napięcie robocze: DC 5V / 500 mA

Zasięg transmisji: do 10 m (bez przeszkód)

Interfejs audio: 3.5 mm / 2RCA

Złącze zasilania: USB-C

Obsługa rozmów: tak (mikrofon)

Protokoły Bluetooth: SBC / AAC / HFP / A2DP / AVRCP

Zakres temperatury pracy: -20°C ~ +60°C

Informacje o ochronie środowiska i recyklingu

1. Przekaż produkt do firmy zajmującej się recyklingiem.
2. Unikaj wyrzucania do kosza, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Gwarancja i serwis

Produkt objęty jest gwarancją producenta. W razie problemów z produktem, skontaktuj się z serwisem, aby uzyskać pomoc.

Attachment

1

