



Qoltec Przenośna stacja zasilania Monolith | 550W | 500Wh | USB | LCD | Czysty sinus

Kod produktu: 50178

Przenośna stacja zasilania z wbudowaną baterią litowo-jonową o całkowitej pojemności 139200mAh, portami ładowania oraz gniazdem wejściowym do podłączenia panelu solarowego. To wielofunkcyjny bank energii o dużej mocy wyjściowej, gwarantuje dostęp do źródła zasilania, bez konieczności dostępu do sieci energetycznej, dzięki możliwości magazynowania energii. Posiada latarkę z trybem SOS. Doskonale sprawdzi się jeśli potrzebujesz zasilania w sytuacjach awaryjnych jak i do pracy w terenie i podczas podróży.

TWÓJ MOBILNY BANK ENERGII



Przenośna stacja zasilania Monolith **zapewni Ci niezawodne zasilanie w każdym miejscu i czasie**. To przenośne źródło prądu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię z zewnątrz. Stacja dzięki niewielkim rozmiarom i dużej liczbie portów ładowania **sprawdzi się podczas każdej wyprawy rodzinnej, na polu namiotowym, w kamperze, na łodzi, ale również jako awaryjne źródło zasilania w domu, podczas przerw w dostawie prądu.**

PRODUKT WART TWOJEJ UWAGI




Stacja zasilania bez problemu **naładuje większość urządzeń** dostępnych na rynku takich jak : smartfon, tablet, laptop, aparat cyfrowy, słuchawki bezprzewodowe. Pomimo niewielkich rozmiarów ma **wbudowaną funkcję UPS**.

Ponadto stację wyróżnia :

- Łatwa obsługa urządzenia,
- Wbudowana przetwornica odpowiedzialna za zmianę prądu stałego na przemienny,
- **Szybkie ładowanie** urządzenia stacja została wyposażona w gniazda USB z funkcją **Power Delivery**,
- Przenośny Bank energii **może pełnić funkcję UPS** jako awaryjne źródło zasilania, gdy nie mamy dostępu do sieci,
- **Funkcja Latarki z trybem SOS**,
- Wyposażony w **wyświetlacz LCD**, informujący o pracy urządzenia, postępie ładowania, poziomie baterii, stanie falownika,
- **Czysta sinusoida**,
- Posiada **2 gniazda USB QC**, **2 gniazda USB typ C** z funkcją **Power Delivery** o mocy maksymalnej 18W i 60W oraz **2 gniazda DC** o maksymalnej mocy **150W** oraz gniazdo zapalniczki,
- Lekka i poręczna, **posiada wygodny uchwyt** do przenoszenia urządzenia,
- Stacja może **jednocześnie się ładować i zasilac inne urządzenie**,
- Możliwość podłączenia **panelu solarnego**.

TRZY MOŻLIWOŚCI ŁADOWANIA



Produkt można ładować wykorzystując różne źródła energii.

Stacja posiada **3 możliwości** ładowania baterii :

- ładowanie **z sieci elektrycznej 230V**, poprzez dołączony zasilacz - umożliwia zgromadzenie większego zapasu energii,
- ładowanie **ze źródła prądu stałego**, szczególnie pomocna opcja podczas jazdy samochodem, gdy jesteśmy w trasie i chcemy zaoszczędzić czas,
- możliwe podpięcie do **panelu solarnego**, wystarczy podłączyć stację i korzystać z energii słonecznej.

CZYSTA ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU



Możesz podłączyć **panel solarny** i **zyskać nieograniczony dostęp do czystej energii słonecznej**. Aby zgromadzić jak największą ilość energii wystarczy umieścić panele w miejscu, odpowiednio nasłonecznionym. Z kolei kupując panel solarny, zalecamy uwzględnić jego moc. Pamiętajmy, że im wyższa moc, tym szybciej naładuje on stację zasilania.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



Produkt wyposażony w **szereg zabezpieczeń**, które gwarantują **pełną ochronę** dla podłączonych urządzeń.
Stacja zasilania posiada : **Zabezpieczenie UVP** - chroni urządzenia przed zbyt niskim napięciem na wyjściu, które ma wpływ na stabilność podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie SCP** - to zabezpieczenie przeciwzwarciowe, **Zabezpieczenie OVP** - to ochrona przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym i uszkodzeniem podłączonych urządzeń, **Zabezpieczenie OCP** - to zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, **Zabezpieczenie OTP** - to zabezpieczenie przed przegrzaniem.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją obowiązuącą od dnia zakupu**.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
PARAMETRY WEJŚCIOWE	
Wejście DC	16~24V 1~5A 5.5x2.1 Panel solarny
PARAMETRY WYJŚCIOWE	
Wyjście AC	220V 10%
Moc wyjściowa	550W
Szczytowa moc wyjściowa	1100W
Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej mocy	600W
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Częstotliwość wyjściowa	50~60 Hz
Pozostałe parametry	
Wbudowana bateria	Akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii	2800mAh/3.7V całkowita pojemność 139200mAh Zasilanie bateryjne : 45Ah/ 11.1V (500Wh)
Ilość cykli ładowania	Powyżej 1000
Czas ładowania	8~10 godzin od 0%~100% z automatycznym wyłączeniem
Zasilacz	20V/5A zasilacz z wtyczką 5.5x2.1
Wyświetlacz	LCD
USB	2 x USB QC 3.0 , 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A max 18W USB Typ C (PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A max 18W) USB Typ C (PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A max 60W)

Wyjście DC	2 x wtyczka 5.5 x 2.1 (12V/13A) 1 x gniazdo zapalniczkowe (12V/13A ~150W max)
Wspomaganie rozruchu	12V/50A max
Pobór prądu	<10W
Źródło światła	Latarka LED
Chłodzenie	2 x Wentylator
Głośność	do 60 dB (w zależności od obciążenia)
Zabezpieczenia	- Przeciwzwarciowe - Nadnapięciowe - Nadprądowe - Przeciw przeciążeniowe - Przed niskim napięciem - Ochrona przed przegrzaniem : 85
Zastosowanie	Sprzęt RTV : TV, Laptop, Projektor, Telefon, Sprzęt AGD : Lodówka turystyczna, sokowirówka Elektronarzędzia Rower elektryczny Grzejnik elektryczny Dron Oświetlenie LED
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-10°C ~ +40°C
Informacje dodatkowe	BMS
Uwagi	Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wbudowana bateria rozładuje się. Zalecamy aby ładować baterię co 6 miesięcy.
Wymiary (G/D x Sz x W)	163 x 240 x 177 mm
Zawartość opakowania	1 x Bank energii 1 x Zasilacz 1x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna
Głębokość / Długość opakowania [mm]	215
Szerokość opakowania [mm]	295
Wysokość opakowania [mm]	240
Waga netto [kg]	4.300
Waga brutto [kg]	4.700
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878501789

RODZAJ URZĄDZENIA	MOC URZĄDZENIA	CZAS TRWANIA ZASILANIA
TELEFON	4000mAh	około 34 godzin
LAMPA LED	10W	około 49,7 godzin
OŚWIETLENIE LED	30W	około 17,1 godzin
ŻARÓWKA	40W	około 24,4 godziny
DRON	45W	około 11 godzin
LAPTOP	50W	około 10,3 godzin
TV	60W	około 8,3 godzin
PROJEKTOR	100W	około 5 godzin
LODÓWKA TURYSTYCZNA	120W	około 4,1 godziny
SOKOWIRÓWKA	150W	około 3,3 godzin
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY	300W	około 1,6 godziny

WIERTARKA	350W	około 1,4 godziny
ROWER ELEKTRYCZNY	360W	około 1,4 godziny
CZAJNIK ELEKTRYCZNY	400W	około 1,3 godziny
TOSTER	500W	około 1 godziny