



Zasilacz awaryjny UPS | On-line | Pure Sine Wave | 2kVA | 1600W | LCD

Kod produktu: 53921

Zasilacz awaryjny UPS on-line marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

OPIS PRODUKTU

Najwyższa jakość, szeroki zakres działania, kompletny system zabezpieczeń gwarantują, że jest idealnym rozwiązaniem do zasilania dla komputerów stacjonarnych. Nasze produkty doskonale sprawdzają się w przedsiębiorstwach, w placówkach edukacyjnych, urzędach oraz domach, gdzie doceniają je zarówno gracze jak i zwykli użytkownicy.

Zasilacz awaryjny ma za zadanie zabezpieczyć podłączony do niego komputer przed zanikami i spadkami napięcia w sieci i wyklucza możliwość uszkodzeń w razie przepięć w sieci elektrycznej, chroni też przed przeciążeniami i zwarciami.

WYŚWIETLACZ LCD

Ogromną zaletą UPS jest wbudowany wyświetlacz LCD. Stale dostarcza on informacje o statusie i parametrach trybu pracy zasilacza, sprawiając, że monitorowanie działania jest niezmiennie łatwe, szybkie, a przede wszystkim niezawodne.

AKUMULATOR

UPS posiadają bezobsługowy akumulator. Proces ładowania przywraca akumulator do 100% wydajności. UPS naładuje akumulator kiedy zostanie podłączony do zasilania, a czas pełnego naładowania wynosi 8 godzin. Akumulator posiada automatyczną ochronę i wyłączy się, gdy napięcie jest niskie lub wysokie.

Akumulator umożliwi długą i stabilną pracę podczas zasilania awaryjnego, dzięki czemu każdy dokończy zadania bez utraty kluczowych danych, a gracz zawsze będzie mógł zapisać lub ukończyć rozpoczętą rozgrywkę.

FUNKCJE

UPS On-line cechuje podwójna konwersja oraz czysty sinus. Posiada on możliwość montażu Karty SNMP za pomocą której monitoruje się oraz zarządza urządzeniem przez Internet. Istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego Adaptera SNMP, dzięki któremu UPS będzie autonomicznym urządzeniem sieciowym.

UPS online posiadają zabezpieczenia przed przepięciami, przeciążeniami i zwarciami, a także przed wysokim oraz niskim napięciem.

UPS wyposażone jest w sygnały dźwiękowe. UPS online posiadają gniazda i porty: 1 x SCHUKO, 1 x French, 1 x RS232

Ponadto charakteryzuje się wysoką trwałością oraz niezawodnością działania. Ekologiczny, przyjazny dla użytkownika, cechuje się niskim kosztem utrzymania.

Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec gwarantuje solidne zabezpieczenie oraz stabilną ciągłość pracy, w przypadku wahań zasilania i przerwy w dostawie energii.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	1600 W
Moc znamionowa	2 KVA
Typ urządzenia obciążającego	komputery, serwery
Współczynnik mocy	0.8
Czas przenoszenia	0ms (Tryb normalny Tryb akumulatora) / <4ms (Tryb normalny Tryb obejścia - Bypass)
Współczynnik szczytu	3 : 1
Bateria	akumulator bezobsługowy, 12V / 7Ah

Ilość baterii	6 / 8
Napięcie baterii	72VDC / 96VDC
Prąd ładowania baterii	1 A
Czas podtrzymania	> 6 min (połowa naładowania)
Przedział napięcia AC	(90 5)Vac ~ (300 5)Vac
Częstotliwość AC	46Hz ~ 54Hz
Zakres napięcia wyjściowego (tryb akumulatora)	220Vac 2%
Zakres wyjściowy (tryb przewodowy)	220Vac ~ 240Vac
Zakres częstotliwości wyjściowej (tryb akumulatora)	46Hz ~ 54Hz
Gniazda wyjściowe	6 x IEC
Czas ładowania	8 h (do pełnego naładowania)
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcim Przed wysokim i niskim napięciem
Głośność	35dB (1 metr od przedniego panelu)
Częstotliwość wyjściowa	46Hz ~ 54Hz
Czas autonomii (25°C) baterii	100% obciążenia 5min (standard)
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania.
Wyświetlacz	LCD
Temperatura przechowywania	-15°C do 45°C
Temperatura otoczenia	0°C do +40°C
Wilgotność powietrza	20% ~ 90% (bez kondensacji)
Ochrona sieci	RJ45 / 11 ogranicznik przepięciowy (Opcjonalne)
System komunikacji	Inteligentne RS-232 / USB (Opcjonalne)
Informacje dodatkowe	UPS Online Podwójna konwersja Karta SNMP (Opcjonalna): - integruje wielosieciowe protokoły komunikacyjne, aby umożliwić wszechstronne, łatwe do zrozumienia i bezpieczne zdalne monitorowanie, - zarządza UPS przez Internet. Karta AS-400 (Opcjonalna): - zdolna do odwzorowania stanu pracy UPS za pomocą bezpotencjałowych styków sygnałowych, aby uzyskać łatwe połączenie. - zastosowanie: serwer IBM, prywatny sprzęt PC oraz stacje robocze, automatyczne sterowanie urządzeniami przemysłowymi oraz aplikacjami komunikacyjnymi. Zewnętrzny RS232 Adapter SNMP: - dzięki temu adapterowi UPS jest autonomicznym urządzeniem sieciowym jak np. drukarka sieciowa. Wyświetlacz LCD Czysty sinus Automatyczne ładowanie Ładowanie w trybie OFF Mode Sygnał dźwiękowy Diody LED Niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt: można umieścić go na blacie biurka lub w innej dogodnej dla siebie lokalizacji Doskonała ochrona przed przeciążeniem, zwarcim, nadmiernym napięciem, niskim napięciem oraz przed nadmiernym nagrzewaniem się Zoptymalizowana niezawodność poprzez doskonałą kontrolę procesora Najszybsze ładowanie Ekologiczny i przyjazny dla użytkownika Niski koszt utrzymania Szeroki zakres wejściowy Łatwa instalacja
Wymiary	420 x 330 x 290 mm

Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	UPS Kabel zasilający Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Płyta CD z oprogramowaniem
Waga netto [kg]	24 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539218

OCHRONA PRZED ZWARCIEM	Ochrona automatyczna. Odcięcie prądu, sygnał stały dźwiękowy
OCHRONA AKUMULATORA	Ochrona automatyczna. UPS wyłączy się automatycznie, gdy napięcie akumulatora jest niskie lub wysokie.
ODPORNOŚĆ INWERTERA NA PRZECIĄŻENIA	105% 5% < obciążenia 125% 5% 50s przeniesienie na tryb obejścia / (bypass) 125% 5% < obciążenia <150% 5% 25s przeniesienie na tryb obejścia (bypass) / obciążenia > 150% 5%, 300ms przeniesienie na tryb obejścia (bypass)