



## Qoltec Podstawa bezpiecznikowa + bezpiecznik DC | 2P | 1000V | 20A | 10x38 | solar

Kod produktu: 52583

Bezpiecznik 1000V marki Qoltec sprawdzi się jako zabezpieczenie nadprądowe i zwarciowe. Komplet zawiera obudowę bezpiecznika oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm.

### BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM - ZAUFAJ NASZYM BEZPIECZNIKOM



Każdy obwód instalacji elektrycznej musi być odpowiednio chroniony przed skutkami przecięcia i zwarcia, dlatego obowiązkowo **wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia**. Jednym z takich urządzeń jest **bezpiecznik DC, który pomaga usunąć prąd, w sytuacji gdy w obwodzie natężenie prądu jest zbyt duże**. Zabezpieczenie to skutecznie eliminuje ryzyko uszkodzenia instalacji spowodowane przejściowym napięciem lub zwarcie, mogącym doprowadzić do zniszczenia sieci i podłączonego sprzętu.

## WYSOKA JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ



Bezpiecznik DC marki Qoltec został wykonany z wysokiej jakości materiału ponadto cechuje go :

- ognioodporna obudowa,
- wykonany z materiału odpornego na korozję,
- wymienny i łatwy w użyciu,
- długa żywotność.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Bezpiecznik	Tak
Napięcie znamionowe	1000V
Prąd znamionowy	20A
Liczba biegunów	2P
Montaż	Szyna TH35
Stopień ochrony	IP20
Zakres średnic kabla	1-10 mm
Materiał	PA66 + miedź
Klasa	II
Zastosowanie	Fotowoltaika, panele słoneczne, solary
Wilgotność względna przechowywania	+20 95%+40 50%
Temperatura pracy	-10 --85
Informacje dodatkowe	Komplet zawiera obudowę bezpiecznika oraz wymienną wkładkę o wymiarach 10x38 mm .
Wymiary (G/D x Sz x W)	61 x 36 x 78 mm
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	61
Szerokość opakowania [mm]	36
Wysokość opakowania [mm]	78
Waga netto [kg]	0.131
Waga brutto [kg]	0.133
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878525839