



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 1500VA | 900W | LCD | USB

Kod produktu: 53955

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ


Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.



WYGLĄD W PARZE Z FUNKcjONALNOŚCIĄ

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.



WYDAJNOŚĆ PRZED WszYSTKIM

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.



WBUDOWANY AKUMULATOR

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- automatyczna regulacja napięcia (AVR) – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą,
- port USB – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- port RJ – 45 – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN.

Sterowniki dostępne pod tym [linkiem](#).



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Kształt fali	Zmodyfikowana fala sinusoidalna
Moc	900 W
Moc znamionowa	1500 VA
Zakres napięć	wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz ~ 5 Hz); wyjściowe: - tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac ±5% (50 Hz ~ 60 Hz ±1 Hz); - tryb przewodowy: 220 Vac ±10% (50 Hz ~ 60 Hz ±1 Hz)
Typ urządzenia obciążającego	komputery, serwery
Ilość baterii	2
Napięcie zestawu baterii	24 V
Wbudowany akumulator	2 x 12V / 9Ah
Czas ładowania	6 h do osiągnięcia 90% pojemności
Czas przenoszenia	2 - 6 ms
Gniazda wyjściowe	1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x IEC (IEC 320 C13) 2 x RJ45 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania
Głośność	Mniej niż 40 dB
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysoką temperaturą Przed wysokim/niskim napięciem Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Pozostałe parametry	
Kolor obudowy	Czarny
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	140 x 370 x 165 mm
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m Instrukcja obsługi
Waga netto [kg]	9.5500
Waga brutto [kg]	10.5000
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539553

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	49 min.
200W	27 min.
300W	14 min.
500W	4 min.
1000W	1 min.