



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | On-line | Pure Sine Wave | 10kVA | 8KW | LCD

Kod produktu: 53925

Zasilacz awaryjny UPS on-line marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera lub serwera.

WYGLĄD W PARZE Z FUNKcjONALNOŚCIĄ

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

WYDAJNOŚĆ PRZED WszYSTKIM

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci długą i stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera lub serwera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 100% wydajności, wynosi 8 godzin. Posiada on automatyczną ochronę i ustabilizuje się, gdy napięcie jest zbyt niskie lub wysokie.

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- czystą sinusoidę – czyli podstawę bezpieczeństwa i gwarancję kompatybilności z każdym typem zasilania,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciami oraz wysoką temperaturą,
- podwójną konwersję – to pewność, że do Twojego komputera, czy też serwera dostarczane jest zasilanie o stabilnych parametrach,
- tryb OFF Mode – zapewnia wymuszenie pracy akumulatorowej bez podłączenia UPS-a do sieci,
- możliwość montażu karty SNMP lub podłączenia adaptera SNMP – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry,
- port USB – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- port RJ – 45 – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS on-line Pure Sine Wave objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	8 kW
Moc znamionowa	10 kVA
Typ urządzenia obciążającego	komputery, serwery
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Współczynnik mocy	0.8
Czas przenoszenia	0 ms (Tryb normalny Tryb akumulatora) / < 4 ms (Tryb normalny Tryb obejścia - Bypass)
Zakres napięć	wejściowe: 120 Vac ~ 274 Vac 5% (46 Hz ~ 54 Hz); wyjściowe: - tryb akumulatora: 220 Vac 1% (46 Hz ~ 54 Hz); - tryb przewodowy: 220 Vac (46 Hz ~ 54 Hz)
Współczynnik szczytu	3 : 1
Ilość baterii	16
Napięcie baterii	192 V
Wbudowany akumulator	16 x 12V/9Ah
Przeciążenie	> 100% wyłączenie się alarmu
Odporność inwertera na przeciążenia	105% 5% < obciążenia 125% 5% 60 s przeniesienie na tryb obejścia (bypass) / 125% 5% < obciążenia <135% 5% 30 s przeniesienie na tryb obejścia (bypass) / obciążenia > 135% 5%, 100 ms przeniesienie na tryb obejścia (bypass)
Czas ładowania	8 h (do pełnego naładowania)
Zabezpieczenia	Przed przepięciem Przed przeciążeniem Przed zwarcie Przed wysokim i niskim napięciem
Głośność	35 dB
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania.
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	530 x 550 x 260 mm
Kolor obudowy	Czarny
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	UPS Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Płyta CD z oprogramowaniem
Waga netto [kg]	75.0000
Waga brutto [kg]	75.0000
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539256

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	610 min.
200W	307 min.
300W	202 min.
500W	130 min.
1000W	58 min.