



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS | Monolith | 400VA | 240W | LCD | USB

Kod produktu: 53950

Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive marki Qoltec jest nowoczesnym urządzeniem, które zapewnia stabilną pracę podłączonego komputera nawet w przypadku braku prądu.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swojego urządzenia niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia?

Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.



WYGLĄD W PARZE Z FUNKcjONALNOŚCIĄ

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.



WYDAJNOŚĆ PRZED WszYSTKIM

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.



WBUDOWANY AKUMULATOR

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- automatyczna regulacja napięcia (AVR) – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarcie oraz wysoką temperaturą,
- port USB – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,

Sterowniki dostępne pod tym [linkiem](#).



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS Line Interactive objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Moc	240 W
Moc znamionowa	400 VA
Typ urządzenia obciążającego	komputery, serwery
Kształt fali	Zmodyfikowana fala sinusoidalna
Czas przenoszenia	2 – 6 ms
Zakres napięć	wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz ~ 5 Hz); wyjściowe: - tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac ~ 5% (50 Hz ~ 60 Hz ~ 1 Hz); - tryb przewodowy: 220 Vac ~ 10% (50 Hz ~ 60 Hz ~ 1 Hz)
Ilość baterii	1
Wbudowany akumulator	1 x 12V / 4Ah
Napięcie zestawu baterii	12 V
Gniazda wyjściowe	1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5) 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia) 2 x RJ45
Czas ładowania	6 h do osiągnięcia 90% pojemności
Zabezpieczenia	Przed przeciążeniem Przed zwarcim Przed wysoką temperaturą Przed wysokim/niskim napięciem Zabezpieczenie bezpieczników wejściowych
Głośność	Mniej niż 40 dB
Zastosowanie	Centra przetwarzania danych Środowiska przemysłowe i produkcyjne Centra medyczne Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania
Temperatura pracy	0°C ~ +40°C
Wymiary	90 x 320 x 142 mm
Kolor obudowy	Czarny
Uwagi	Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowi UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
Zawartość opakowania	UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m Instrukcja obsługi
Waga netto [kg]	3.5000
Waga brutto [kg]	4.7000
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878539508

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	8 min.
200W	4 min.
300W	0 min.
500W	0 min.
1000W	0 min.